

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-pradotworczy-pramac-s8000-6-6-kw-400-230-v-honda-gx390-p-3395.html>



Agregat prądowórczy Pramac S8000 6,6 kW 400/230 V Honda GX390 trójfazowy

Cena brutto	11 494,00 zł
Cena netto	9 344,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PD652TH2Z01

Opis produktu

Agregat prądowórczy Pramac S8000 6,6 kW 400/230 V Honda GX390 trójfazowy

Pramac S8000 to bogato wyposażony, trójfazowy agregat prądowórczy przeznaczony do profesjonalnych zastosowań i długotrwałego zasilania urządzeń 400 V oraz 230 V. Generator osiąga **maksymalną moc trójfazową 6,6 kW (ESP)** oraz **moc ciągłą 5,6 kW (COP)**.

Urządzenie napędzane jest niezawodnym silnikiem benzynowym **Honda GX390** o pojemności 389 cm³. Elektryczny i ręczny system rozruchu zapewniają wygodne uruchamianie agregatu. Powiększony zbiornik paliwa o pojemności 27 l pozwala na ponad 12,5 godziny pracy przy obciążeniu wynoszącym 75%.

Agregat dostępny jest w **dwóch wersjach do wyboru: z automatycznym regulatorem napięcia AVR lub bez AVR**. Wersja z AVR ma elektroniczny regulator **AVR 860**, zapewniający tolerancję napięcia $\pm 1,5\%$. Wersja bez AVR wykorzystuje standardową regulację transformatorową z tolerancją napięcia $\pm 6\%$.

Gniazdo sterujące **CONN** umożliwia podłączenie opcjonalnego panelu SZR lub bezprzewodowego systemu RSS. Standardowe zabezpieczenie różnicowoprądowe DPP, rozbudowane wskaźniki oraz zintegrowany zestaw transportowy zwiększają funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzenia.

KLUCZOWE CECHY

- ✓ Dostępny w wersji z AVR lub bez AVR
- ✓ Moc maksymalna 6,6 kW
- ✓ Moc ciągła 5,6 kW
- ✓ Zasilanie urządzeń trójfazowych 400 V i jednofazowych 230 V
- ✓ Silnik benzynowy **Honda GX390**
- ✓ Elektryczny i ręczny system rozruchu
- ✓ Duży zbiornik paliwa o pojemności 27 l
- ✓ Ponad 12,5 godziny pracy przy obciążeniu 75%

-
- ✓ Gniazdo CONN do podłączenia panelu SZR lub systemu RSS
 - ✓ Zabezpieczenie różnicowoprądowe DPP
 - ✓ Woltomierz, częstotliwościomierz i licznik motogodzin
 - ✓ Wskaźnik poziomu paliwa
 - ✓ Ładowarka akumulatorów 12 V DC
 - ✓ Trzy gniazda odbiorcze 400/230 V
 - ✓ Zintegrowany zestaw transportowy
 - ✓ Boczne osłony metalowe i stalowa rama ochronna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametry generatora

- **Moc maksymalna trójfazowa ESP:** 8,3 kVA / 6,6 kW
- **Moc ciągła trójfazowa COP:** 7 kVA / 5,6 kW
- **Maksymalna moc jednofazowa:** 4 kVA
- **Moc ciągła jednofazowa:** 3,7 kVA
- **Napięcie:** 400/230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Liczba faz:** 3
- **Współczynnik mocy:** $\cos \phi$ 0,8
- **Regulacja napięcia:** AVR lub transformator – zależnie od wybranej wersji

Silnik

- **Producent silnika:** Honda
- **Model silnika:** GX390
- **Pojemność skokowa:** 389 cm³
- **Rodzaj paliwa:** benzyna
- **Chłodzenie:** powietrzem
- **Układ dolotowy:** wolnossący
- **Prędkość obrotowa:** 3000 obr./min
- **Regulator obrotów:** mechaniczny
- **System rozruchu:** elektryczny i ręczny
- **Pojemność układu olejowego:** 1,1 l
- **Czujnik niskiego poziomu oleju:** tak
- **Tłumik z łapaczem iskier:** tak
- **Amortyzatory drgań:** tak

Prądnica - wersja z AVR

- **Producent prądnicy:** NSM
- **Rodzaj prądnicy:** szczotkowa
- **Regulacja napięcia:** elektroniczna
- **Regulator napięcia:** AVR 860
- **Tolerancja napięcia:** $\pm 1,5\%$
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Liczba biegunów:** 2
- **Napięcie:** 400 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz

Prądnica - wersja bez AVR

- **Producent prądnicy:** NSM
- **Rodzaj prądnicy:** szczotkowa
- **Regulacja napięcia:** transformatorowa
- **Tolerancja napięcia:** $\pm 6\%$
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP23
- **Liczba biegunów:** 2
- **Napięcie:** 400 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz

Wymiary i masa

- **Długość:** 840 mm
- **Szerokość:** 615 mm
- **Wysokość:** 753 mm
- **Masa bez paliwa:** 112 kg
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 27 l

Zużycie paliwa i czas pracy

Wersja z AVR:

- **Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:** 2,15 l/h
- **Zużycie paliwa przy 100% obciążenia:** 2,87 l/h
- **Czas pracy przy 75% obciążenia:** około 12,56 h
- **Czas pracy przy 100% obciążenia:** około 9,41 h

Wersja bez AVR:

- **Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:** 2,15 l/h
- **Zużycie paliwa przy 100% obciążenia:** 2,86 l/h
- **Czas pracy przy 75% obciążenia:** około 12,56 h
- **Czas pracy przy 100% obciążenia:** około 9,44 h

Poziom hałasu

- **Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA:** 97 dB(A)
- **Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m:** 69 dB(A)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **1 × gniazdo SCHUKO 230 V 16 A IP54**
- **1 × gniazdo CEE 230 V 16 A IP44**
- **1 × gniazdo CEE 400 V 16 A IP44**
- Regulator AVR lub transformator – zgodnie z wybranym wariantem
- Elektryczny i ręczny system rozruchu
- Akumulator rozruchowy
- Gniazdo sterujące CONN
- Zabezpieczenie różnicowoprądowe DPP
- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Wyjście do ładowania akumulatora 12 V DC
- Zintegrowany zestaw transportowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (dodatkowo płatne)

✓ Panel SZR - samoczynne załączenie rezerwy

Panel SZR kontroluje parametry zasilania sieciowego. W przypadku zaniku napięcia lub utraty jego właściwych parametrów automatycznie uruchamia agregat i przełącza odbiorniki na zasilanie rezerwowe. Po powrocie zasilania sieciowego przywraca zasilanie z sieci i zatrzymuje generator.

Panel SZR obejmuje:

- jednostkę sterowania i zabezpieczeń,
- czujnik zaniku fazy,
- styczniki z blokadą mechaniczną,
- prostownik akumulatora,
- alarm dźwiękowy,
- przewód sterujący o długości 8 m ze złączem CONN,
- funkcję zdalnego zatrzymania,
- przycisk awaryjnego zatrzymania,
- kontrolę napięcia sieci i agregatu,

-
- częstotliwościomierz,
 - licznik motogodzin,
 - sygnalizację stanów alarmowych.

Montaż panelu SZR powinien zostać wykonany przez wykwalifikowanego elektryka.

✓System RSS

Bezprzewodowy pilot umożliwiający zdalne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu. Maksymalny deklarowany zasięg wynosi **90 m.**

ZASTOSOWANIE

- ✓ Awaryjne zasilanie domu lub budynku
- ✓ Instalacje współpracujące z automatyką SZR
- ✓ Zasilanie maszyn i urządzeń trójfazowych 400 V
- ✓ Zasilanie standardowych odbiorników 230 V
- ✓ Warsztaty i zakłady usługowe
- ✓ Gospodarstwa rolne
- ✓ Prace budowlane i przemysłowe
- ✓ Wypożyczalnie sprzętu
- ✓ Prace terenowe bez dostępu do sieci energetycznej
- ✓ Obiekty wymagające zdalnego uruchamiania agregatu

Ważne: przed dodaniem produktu do koszyka należy wybrać wersję agregatu – **z AVR lub bez AVR.**

GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- **24 miesiące gwarancji** – silnik Honda GX390 Electric
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Regulator napięcia AVR: bez AVR , z AVR